



FP2015-A1电源模块 使用说明书

描述

FP2015-A1 电源转换交流电为直流电为系统工作供电，并对电池充电：

- 输出短路保护
- 带温度补偿的电池充电
- 主备电监控

接口

X1 端子

	名称	描述
1	⏚	保护接地(PE)
2	N	中线
3	L	火线

X2 端子

Pin	名称	描述
8	电池故障	报电池的故障
7	未用	
6	主电故障	报主电的故障
5	未用	
4	输出 +	输出电压 +
3	输出 -	输出电压 -
2	电池 +	接电池 +
1	电池 -	接电池 +

维护

- 每年对所有设备进行一次外观检查，严重污染和机械损坏的设备必须更换。
- 无论在何种工作环境下，使用 12 年的设备需要予以更换。
- 产品报废后请勿随意丢弃，请依照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等国家相关规定处置。

性能参数

输入电压	187...242 VAC, 50 Hz, 1 A
输出电压	DC 21...28.6 V
电池低电保护电压	< DC 20.5 V
结构尺寸(W x H x D)	95 x 170 x 54 mm

订货信息

型号	物料号	部件号	名称	重量
FP2015-A1(CN)	S54449-B103-A1	101993729	电源	0.6 Kg

北京西门子西伯乐斯电子有限公司
北京市海淀区西北旺丰智东路 1 号
邮编: 100094
电话: +10 6476 8806
传真: +10 6476 8899

©北京西门子西伯乐斯电子有限公司版权 2015
内容如有改动将不提前通知。